

| مشخصات کلی | |
|---|---------------------------|
| Micro ATX | فرم فاکتور |
| Intel B460 | چیپست |
| 244x234 میلی متر | ابعاد |
| مشخصات فنی | |
| قابلیت پشتیبانی از P.M.X مجهز به 1 هدر فن سی پی یو 4 پین 1 عدد کانکتور AFP یک عدد هدر TPM یک عدد هدر برق اصلی 24 پین 1 عدد هدر COM یک عدد هدر PDIF/S دو عدد هدر RGB Aura | سایر ویژگی ها |
| پردازنده | |
| 1 عدد | تعداد سوکت |
| LGA1200 | نوع سوکت |
| نسل 10 اینتل سری (Celeron-Gold Pentium-Core) | پردازنده پشتیبانی شده |
| حافظه رم | |
| 4 عدد | تعداد اسلات رم |
| 128 گیگابایت | حداکثر حافظه پشتیبانی شده |
| DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 | نوع حافظه رم |
| اتصالات داخلی | |
| 2 عدد | هدر USB 2.0 |
| دارای 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 | هدر USB 3.1 |
| اسلات های توسعه | |
| 2 عدد (x1 3.0/2.0 PCIe) | اسلات PCIe x1 |
| 1 عدد (x16 3.0/2.0 PCIe (mode x16)) | اسلات PCIe x16 |
| حافظه ذخیره سازی | |
| 2 عدد | کانکتور 2.M |
| 6 عدد | کانکتور 3.0 SATA |
| پنل پشتی | |
| 2 عدد | پورت USB 2.0 |
| 3 عدد | جک 3.5 میلی متری |
| 1 عدد | پورت DisplayPort |

| | |
|--------------|---|
| پورت DVI | 1 عدد |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت LAN | دارد |
| پورت 2/PS | 1 عدد (قابل استفاده برای ماوس و کیبورد) |
| پورت USB 3.2 | 4 عدد Gen 1 |
| شبکه | |
| کارت شبکه | Realtek RTL8111H |
| صدا | |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| سایر مشخصات | |
| بایوس | اطلاعات بایوس: ROM Flash 128Mb UEFI AMI BIOS |