

| مشخصات کلی | |
|--|----------------------------|
| Micro ATX | فرم فاکتور |
| Intel H110 | چیپست |
| متر میلی 210x180 | ابعاد |
| پردازنده | |
| 1 عدد | تعداد سوکت |
| LGA1151 | نوع سوکت |
| پردازنده های نسل 6 اینتل سری Core - سلرون و پنتیوم گلد | پردازنده پشتیبانی شده |
| حافظه رم | |
| 2 عدد | تعداد اسلات رم |
| 32 گیگابایت (هر اسلات 16 گیگابایت) | حداکثر حافظه پشتیبانی شده |
| DDR4 | نوع حافظه رم |
| دو کاناله | پیکربندی حافظه |
| 2133 مگاهرتز در پردازنده های نسل 6 | فرکانس های قابل پشتیبانی |
| دارد | سازگاری با XMP |
| پشتیبانی از ماژول های ECC-non از نوع buffered-Un | سایر مشخصات مربوط به حافظه |
| اسلات های توسعه | |
| 2 عدد (پشتیبانی از حالت x1 2.0 PCIe) | اسلات PCIe x1 |
| 1 عدد (پشتیبانی از حالت x16 3.0 PCIe و x16 2.0 PCIe) | اسلات PCIe x16 |
| حافظه ذخیره سازی | |
| ندارد | کانکتور 2.M |
| 4 عدد (s/6Gb) | کانکتور SATA |
| پنل پشتی | |
| 4 عدد | پورت USB 2.0 |
| 2 عدد | پورت USB 3.0 |
| ندارد | پورت USB C-Type |
| دارد | پورت sub-D |
| ندارد | پورت DisplayPort |
| دارد (D-DVI) | پورت DVI |
| دارد | پورت HDMI |
| دارد | پورت LAN |

| | |
|--------------------------|--|
| پورت 2/PS | 2 عدد |
| جک صدا | 3 عدد |
| خروجی اپتیکال PDIF/S | ندارد |
| توضیحات درگاه های تصویر | 1 عدد sub-D با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 60@FHD 1 عدد D-DVI با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 60@FHD 1 عدد HDMI 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 24@4K حداکثر حافظه مشترک گرافیکی 1024 مگابایت پشتیبانی از حداکثر 2 نمایشگر به صورت هم زمان |
| شبکه | |
| کارت شبکه | Realtek RTL8111H 1GbE |
| صدا | |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| ویژگی های مربوط به صدا | پشتیبانی از صدای 8 کاناله مجهز به قابلیت detection-Jack |
| اتصالات وایرلس | |
| ماژول وای فای | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل سازگار | ویندوز 7 / 8.1 / 10 |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از TPM |
| بایوس | بایوس UEFI AMI با 128 مگابایت حافظه ROM |
| کانکتورها و هدرهای داخلی | |
| هدرهای فن و خنک سازی | 1 هدر 4 پین فن سیستم (Fan Chassis) 1 هدر 4 پین فن پردازنده |
| کانکتورهای برق | 1 کانکتور 24 پین EATX مادربرد 1 کانکتور 4 پین 12V ATX |
| هدر نورپردازی | ندارد |
| هدرهای USB | 2 هدر USB 2.0 در جلو 2 هدر USB 3.0 در جلو |
| سایر هدرها | 1 هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 هدر LPT برای درگاه Parallel 1 هدر ماژول TPM 1 هدر Intrusion Chassis 1 هدر بلندگو 1 هدر پنل سیستم |