

| مشخصات کلی | |
|---|---------------------------|
| ATX | فرم فاکتور |
| AMD X570 | چیپست |
| 305x244 متر میلی | ابعاد |
| پردازنده | |
| 1 عدد | تعداد سوکت |
| AMD AM4 | نوع سوکت |
| AMD Ryzen 5000/ 4000 G/ 3000/ 3000 G-/ 2000 / 2000 G-Series | پردازنده پشتیبانی شده |
| حافظه رم | |
| با اورکلاک حداکثر تا 4400 مگاهرتز | استاندارد حافظه |
| 4 عدد | تعداد اسلات رم |
| 128 گیگابایت | حداکثر حافظه پشتیبانی شده |
| DDR4 | نوع حافظه رم |
| 2 کاناله | پیکربندی حافظه |
| اتصالات داخلی | |
| 3 عدد | هدر USB 2.0 |
| 4 عدد USB 3.2 | هدر USB 3.1 |
| ندارد | کانکتور Express PCI Mini |
| اسلات های توسعه | |
| ندارد | اسلات PCI |
| 2 عدد | اسلات PCIe x1 |
| 1 عدد | اسلات PCIe x4 |
| 2 عدد | اسلات PCIe x16 |
| کارت گرافیک | |
| دارد دو مسیره | پشتیبانی از CrossFire |
| ندارد | پشتیبانی از SLI |
| حافظه ذخیره سازی | |
| RAID 0 RAID 1 RAID 10 | پشتیبانی از RAID |
| 2 عدد | کانکتور 2.M |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| ندارد | کانکتور mSATA |
| ندارد | کانکتور 2.0 SATA |
| 6 عدد | کانکتور 3.0 SATA |
| پنل پشتی | |
| 2 عدد | پورت USB 2.0 |
| 3 عدد | جک 3.5 میلی متری |
| ندارد | پورت sub-D |
| ندارد | پورت DisplayPort |
| ندارد | پورت DVI |
| 1 عدد | پورت HDMI |
| 1 عدد | پورت LAN |
| 1 عدد | پورت 2/PS |
| ندارد | پورت Thunderbolt |
| 2 عدد GEN1 و 4 عدد GEN2 | پورت 3.2 USB |
| ندارد | پورت VGA |
| شبکه | |
| Realtek RTL8111H | کارت شبکه |
| صدا | |
| Realtek S1200A | کارت صدا |
| اتصالات وایرلس | |
| ندارد | کارت شبکه WLAN |
| ندارد | بلوتوث |
| سایر مشخصات | |
| ندارد | سون سگمنت |
| دارد | نقاط کنترل ولتاژ |
| دارد | پنل اورکلاک |
| ندارد | کلید ریست روی مادربرد |
| ندارد | کلید پاور روی مادربرد |
| ندارد | بایوس |