

مشخصات ساب ووفر	
ابعاد ساب ووفر	312x265x289 متر میلی
توان خروجی ساب ووفر	70 وات
فرکانس پاسخگویی ساب ووفر	از 40 تا 160 هرتز
مشخصات کلی	
تعداد اجزا	4 عدد
ابعاد	ستلایت: 156x127x217 میلی متر
وزن	19.1 کیلوگرم
نوع اتصال	بی سیم و باسیم
مشخصات فنی	
توان خروجی	ستلایت کوچک برابر با 15+15 وات ستلایت میدرنج برابر با 25+25 وات
نسبت سیگنال به نویز	ستلایت: 80 دسی بل ساب ووفر: 85 دسی بل
نسخه بلوتوث	5.0
بلوتوث	دارد
ریموت کنترل	دارد
فرکانس پاسخگویی	ستلایت: از 160 تا 20 هزار هرتز
سایر ویژگی ها	<p>مجهز به توییترهای تیتانیومی ساب ووفر با قطر درایور 8 اینچی مجهز به کنترل پنل جانبی مجهز به پردازشگر دیجیتال سیگنال (DSP) و کنترل برد دینامیک (DRC) قطر درایور ساب ووفر برابر با 8 اینچ قطر درایور ستلایت کوچک 3/4 اینچ قطر درایور ستلایت میدرنج 3.5 اینچ کابل برق با طولی برابر با 1.7 متر</p>